





# VELA 350 VELA 200 MANUAL



## 操作方法



電源 ON : 電源ボタンを2秒間長押し

電源 OFF : 電源ボタンを2秒間長押し

モード変更 : 電源ボタンをクリック

バッテリー残量表示 : 電源OFF時に電源ボタンを速くクリック

100-11% ブルー 3秒間点灯

10% レッド 3秒間点滅

\* モードメモリー機能 : 再起動時に前回終了時のモードで起動します。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。  
また、取扱説明書は後で見られるように印刷して大切に保管してください。仕様およびデザインは予告なく変更する場合があります。

## 製品仕様

使用光源	LED1灯	
使用電池	リチウムイオンポリマー二次電池	
充電端子	USB-C 5V	
連続点灯時間	VELA350 ハイ:3時間 ロー:6時間 フラッシュ:1:40時間 デイフラッシュ:50時間	VELA200 ハイ:3.5時間 ロー:6時間 フラッシュ1:29時間 デイフラッシュ:50時間
充電時間	3時間	2.5時間
本体寸法	70.9×41.5×30.6mm	70.9×41.5×30.6mm
重量	67g	60g
充電電圧	最大5V	
防水性能	IPX7	

## 商品内容



VELA 350 本体 /  
VELA 200 本体



ハンドルバーブラケット  
(RB-43)

### オプション(別売):

USB-C ケーブル (USB-C)(77285000)

ヘルメットマウント (RB-41)(141853000)

ハンドルバーマウント GOPRO (RB-42)(141856000)

ハンドルバーマウント(RB-43)(141857000)

## ルーメン(明るさ) / 照射時間(時:分)

### VELA 350

ANSI FL1	モード1 ブルー	モード2 グリーン	フラッシュ グリーン	デイフラッシュ ブルー
ルーメン	350	150	100	350
照射時間	3:00	6:00	40:00	50:00

### VELA 200

ANSI FL1	モード1 ブルー	モード2 グリーン	フラッシュ グリーン	デイフラッシュ ブルー
ルーメン	200	100	100	200
照射時間	3:30	6:00	29:00	50:00


※前照灯として使用する際はモード1またはモード2をご使用ください。  
道交法上、フラッシュモードは補助灯としてご使用ください。

# ハンドルバー取り付け方法


1. ハンドルバーへブラケットを取り付ける




2. ライト裏側の凸とブラケット側の凹を合わせる



3. ライト前面が進行方向へ向くようにライトを回す



4. 取付完了



# 充電方法

1. 電源をOFFにします。(電源ボタンを2秒間押す)
2. USB-Cケーブル(別売り)を電源(USB)ポートに接続します。
3. 充電が完了したらUSB-Cケーブルを外し、ゴム製カバーを元に戻します。

- \* 充電電圧は、5Vを超えないようにしてください。
- \* 充電中は、燃えやすいものを周辺に置かないでください。



# バッテリー残量とインジケータ表示について

バッテリー残量 (遅い点滅) 10% レッド ●

充電時 (2回点滅) レッド ●

満充電(点灯) レッド ●

\* 充電時間 : VELA 350 3時間  
: VELA 200 2.5時間

# ビーム調整

垂直方向のビーム角度調整は、ライトをハンドルバーブラケットに取り付け、ラバーバンドをハンドルバーに巻き付けます。ライトを点灯しラバーバンドを緩め、ライトを上下に動かし最適なビーム角度にします。調整後はしっかりとラバーバンドを巻き付けます。



- ▲ ライトの光は高輝度で、広く分散されます。対向車が眩しくないように、ライトは下向きに角度に調整してください。

# 過熱防止機能

過熱防止装置がライトを適切な照射温度に保ち、LEDの焼切れを防ぎます。作動中ライトが高温になると、過熱防止装置がライトの光を弱くします。

# ご注意

- ・使用前にお住いの都道府県のライトに関する条例を確認してください。
- ・操作は自転車停止した状態で行ってください。
- ・ライトは分解しないでください。
- ・ワイヤレスサイクルコンピュータなどの近くに取り付けしないでください。電波が干渉し、動作に影響が見られる場合は、購入した販売店にご相談ください。
- ・ライトを落下させないでください。破損の原因となります。
- ・ライトの光は直視しないでください。
- ・対向車が眩しくないように、ライトは下向きに角度調整してください。
- ・本製品の耐水性はIPX7の保護構造です。ただし、故障の原因になるので、水に浸けて操作しないでください。
- ・充電はこまめに行ってください。
- ・充電が完了したら速やかにUSB-Cケーブルを抜いてください。
- ・充電用コネクタを接続する際は、向きに注意してまっすぐ差し込んでください。
- ・使用後は、ライト本体の温度が冷めてから保管してください。
- ・長期間使用しない場合は、3カ月おきにバッテリーの充電を行ってください。
- ・バッテリー寿命を迎えた場合、ライトは充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。